



LaCie FireWire 800 ExpressCard 34



2 FireWire 800 Ports für Ihren Laptop

Leichte und schnelle Aktualisierung

Sie können jetzt Ihren Mac oder PC mit der LaCie FireWire 800 ExpressCard 34 kostengünstig um einen schnellen FireWire 800-Anschluss erweitern. Diese ist mit zwei unabhängigen „zweisprachigen“ 9-poligen Anschlüssen ausgestattet, so dass gleichzeitig zwei externe FireWire 800-Geräte angeschlossen werden können. Da es sich um hotplug-fähige Plug & Play-Anschlüsse handelt, können Sie Ihre bevorzugten Peripheriegeräte, wie Festplatten, CD/DVD-Disks, Scanner, Drucker usw. schnell anschließen und sofort benutzen.

Anschließen von FireWire-Geräten

Die LaCie FireWire 800 ExpressCard 34 läuft mit 800 Mb/s oder 400 Mb/s, da sie FireWire 400 (IEEE 1394a) abwärtskompatibel ist. Zusätzlich unterstützt sie 200 Mb/s- und 100 Mb/s-Geräte. Auf Grundlage des IEEE 1394b Chipsets von Texas Instruments handelt es sich um eine vielseitige FireWire-Lösung, die i.LINK-kompatibel und OHCI-konform ist. Sie ist außerdem mit einem externen 12VDC-Anschluss für Geräte mit hohem Stromverbrauch (12V Netzversorgung nicht eingeschlossen) ausgestattet.

Einfach & Mobil

Die Installation ist äußerst einfach; es muss keine Treiber-Software installiert werden, da die LaCie FireWire 800 ExpressCard 34 auf Computern mit Windows® 2000, Windows XP, Windows Vista™ oder Mac® OS X 10.4.7 oder höher ohne Treiber läuft. Sie ist klein, leicht und daher sehr mobil und ermöglicht eine Kabellänge von bis zu 100 m. Ob Sie mit Ihrem Laptop zu Hause, am Arbeitsplatz oder unterwegs arbeiten, schließen Sie ihn einfach an den Slot der ExpressCard 34 oder 54 an und stellen Sie neue Verbindungen her.

Vielfältige Verwendung

Dieses "Komplett"-FireWire Host-Lösung ist eine ideale Kombination von hoher Kompatibilität und Geschwindigkeit. Ob Sie Sicherheitskopien Ihrer Daten vom Laptop auf eine externe LaCie-Festplatte oder Videoaufnahmen von Ihrem Camcorder übertragen bzw. Fotos von Ihrer Kamera downloaden wollen, die LaCie FireWire 800 ExpressCard 34 ist die richtige Wahl, um dies möglich zu machen.



- Erweitern Sie Ihren PC oder Mac um 2 FireWire 800-Schnittstellen.
- Schließen Sie Hochgeschwindigkeitsgeräte wie Festplatten & Camcorder an.
- Führen Sie einen schnellen Download/Upload Ihrer digitalen Dateien durch
- Verwenden Sie das neueste Apple MacBook Pro (mit ExpressCard, 34er Slot)

Merkmale

- Schnelle Schnittstellen-Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 800Mbps/s
- Hot-Plug/Unplug Hardware
- ExpressCard, kompatibel mit 34 & 54 Slots
- FireWire 400 kompatibel
- Plug & Play
- Ohne Treiber
- Exterer 12VDC-Anschluss für Geräte mit hohem Stromverbrauch

Verpackungsinhalt

- LaCie FireWire 800 ExpressCard 34
- Dienstprogramm CD-ROM einschließlich Installationsanleitung, Benutzerhandbuch und optionale Treiber für Windows

Systemanforderungen

- ExpressCard für 34er oder 54er Slot erhältlich
- Windows® 2000, Windows XP, Windows Vista™
- Mac® OS X 10.4.7 oder höher
- Mac G4 oder höher; Pentium III-Prozessor oder höher (Mac G3/Pentium II für FireWire 400)
- Mind.128MB RAM (mindestens 64MB RAM für FireWire 400)



LaCie FireWire 800 ExpressCard 34

Artikelnummer	130787
Schnittstelle	2 Ports FireWire 800
Max. Schnittstellen-Übertragungsgeschwindigkeit	bis zu 800Mbps/s
Kompatibilität	ExpressCard 34 & 54 Typ II Standard 1-spurige (x1) PCI-Express mit bis zu 2,5Gbits/s Datendurchlauf 1394 OpenHCI Spezifikation v1.2 Bestimmungen aus IEEE P1394b Überarbeitung 1.33+ FireWire 400TM, i.LINKTM und SB1394TM Implementierung von Standard IEEE 1394
Abmessungen	34 x 112 x 21 mm
Garantie	1 Jahr eingeschränkt

*Diese Karte ist nicht kompatibel mit Slots für PCMCIA- und PCA-Karten.

©2007, LaCie. Das LaCie-Logo ist ein Markenzeichen von LaCie. Bei anderen Produkten und Markennamen, die hier genannt werden, kann es sich um Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber handeln. Bei Spezifikationen und Aussehen handelt es sich um ungefähre Angaben, die jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden können. www.lacie.com 071212

