



LaCie FireWire 800 ExpressCard 34



2 porte FireWire 800 Per portatili

Aggiornamenti semplici e rapidi

Ora è possibile aggiungere in modo economico la veloce interfaccia FireWire 800 al proprio portatile Mac o PC grazie a LaCie FireWire 800 ExpressCard 34, che fornisce due porte indipendenti bidirezionali da 9 pin utilizzabili per collegare contemporaneamente due periferiche FireWire 800 esterne. Essendo plug & play e hot-plug, consente di collegare rapidamente qualunque tipo di periferica esterna, come unità disco e CD/DVD, scanner, stampanti e altre unità in modo da poterle immediatamente utilizzare.

Collegamento di periferiche FireWire

LaCie FireWire 800 ExpressCard 34 offre velocità pari a 800 Mbit/s o 400 Mbit/s perché è compatibile anche con l'interfaccia FireWire 400 (IEEE 1394a). Inoltre, supporta anche l'uso di periferiche con velocità pari a 200 Mbit/s e 100 Mbit/s. Essendo basata sul chipset IEEE 1394b di Texas Instruments, rappresenta di fatto una versatile soluzione FireWire compatibile con i.LINK e conforme con OHCI. Inoltre, viene fornita con una presa da 12 VCC esterna per le periferiche che consumano molta energia. L'alimentatore da 12V non è incluso.

Semplice da usare e portatile

L'installazione è semplicissima, perché non richiede software per i driver dal momento che la scheda LaCie FireWire 800 ExpressCard 34 non richiede driver per i computer con Windows® 2000, Windows XP, Windows Vista™ o Mac® OS X 10.4.7 o versioni superiori. Oltre a essere compatta e leggera da trasportare, questa scheda consente di comunicare fino a distanze massime di 100 metri. Quindi, è sufficiente collegare la scheda allo slot ExpressCard 34 o 54 del proprio portatile per stabilire subito nuove connessioni, indipendentemente dal fatto che si trovi a casa, a lavoro o in viaggio.

Ideale per numerose applicazioni

Questo host FireWire completo offre una combinazione ideale in termini di massima compatibilità e velocità. LaCie FireWire 800 ExpressCard 34 può essere usata per una gamma infinita di applicazioni; ad esempio per effettuare il backup dei dati del PC portatile su un'unità disco LaCie, per acquisire video dal proprio camcorder oppure per scaricare foto dalla fotocamera.



- Ideale per aggiungere 2 porte FireWire ai portatili Mac o Windows
- Perfetta per collegare periferiche ultra-veloci come unità disco e camcorder
- Permette di scaricare/caricare rapidamente i file digitali
- Compatibile con il nuovo Apple MacBook Pro (con slot ExpressCard 34)

Caratteristiche

- Velocità di trasferimento interfaccia elevate, fino a 800 Mbit/s
- Consente di collegare/scollegare periferiche hardware senza arrestare il sistema
- Compatibile con slot ExpressCard 34 e 54
- Compatibile con FireWire 400
- Plug & play
- Non richiede driver
- Presa esterna da 12VCC per periferiche che consumano molta energia

Contenuto della confezione

- LaCie FireWire 800 ExpressCard 34
- CD-ROM con utility, che comprende Guida d'installazione rapida, la Guida per l'utente e driver opzionali per Windows

Requisiti di sistema

- Slot ExpressCard 34 o 54 libero
- Windows® 2000, Windows XP e Windows Vista™
- Mac® OS X 10.4.7 o versioni successive
- Mac G4 o più potente; processore Pentium III o più potente (Mac G3/Pentium II per FireWire 400)
- Almeno 128 MB di RAM (o 64 MB per FireWire 400)



LaCie FireWire 800 ExpressCard 34

Codice prodotto	130787
Interfaccia	2 porte FireWire 800
Velocità mass. di trasf. dell'interfaccia	Fino a 800 Mbit/s
Compatibilità	Slot ExpressCard 34 e 54 standard di tipo II Slot PCI-Espress a 1 via (x1) con velocità di trasferimento dati massima di 2,5 Gbit/s Specifica 1394 OpenHCI v1.2 Predisposizione per IEEE P1394b, versione 1.33+ Implementazione FireWire 400TM, i.LINKTM e SB1394TM dello standard IEEE 1394
Dimensioni	34 x 112 x 21 mm
Garanzia	1 anno

* La scheda non è compatibile con slot per schede PCMCIA e PC.

©2007, LaCie. Il logo LaCie è un marchio di fabbrica di LaCie. Gli altri prodotti e nomi di marchi citati in questo documento possono essere marchi o marchi registrati di proprietà dei rispettivi produttori. Le specifiche tecniche e le caratteristiche estetiche fornite possono essere indicative e possono subire modifiche senza preavviso. www.lacie.com 071212

